



Technische Daten Ledvance LED-Spot Quadrat Dunkellight schwenkbar Weiß 8W 650lm 36D - 830 Warmweiß | Ausschnitt 83mm

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---------------------------------|
| Artikelnummer | 234262 |
| EAN | 4058075114043 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 8 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farocode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 650 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 81 |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 36 |

| | |
|------------|--------------|
| Produkttyp | LED Strahler |
|------------|--------------|

Informationen zur Leuchte

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 83x83 |
| Installationstiefe(mm) | 90 |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Reflektoroberfläche | Weiß |
| Leistungsfaktor | >0.50 |
| Schwenkbar | Ja |
| Produktserie | SPOT SQUARE DARKLIGHT ADJUST |

Maße

| | |
|------------|----|
| Länge (mm) | 90 |
|------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Breite (mm) | 90 |
|-------------|----|

| | |
|-----------|----|
| Höhe (mm) | 72 |
|-----------|----|

| | |
|------------------|----|
| Durchmesser (mm) | 90 |
|------------------|----|

 **persönliche Beratung**  **individuelle Angebote**

Sensorinformationen  **bis zu 7 Jahre Garantie**  **einfache Retour**

| | |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

