



## Technische Daten Osram LED Röhre T8 SubstiTUBE PRO (EM/Mains) High Output 12.1W 2000lm - 865 Tageslichtweiß | 105cm - Ersatz Für 38W

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer                           | 242576                                 |
| EAN                                     | 4058075612259                          |
| Marke                                   | Osram                                  |
| Herstellernname                         | LEDTUBE T8 EM PRO 1050 12,1W 865 OSRAM |
| Originalverpackung                      | 10                                     |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                |
| Energieeffizienzklasse                  | C                                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 75000                                  |

### Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED                         |
| Ersetzt (Watt)           | 38                          |
| Watt                     | 12.1                        |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Sockel                   | G13                         |
| Drehbar                  | Nein                        |
| Farocode                 | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe  |
| Lichtstrom (Lumen)           | 2000         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 165.3        |
| Produkttyp                   | T8 LED Röhre |
| Sensortyp                    | Kein Sensor  |

## Produktinformationen

---

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Inklusive LED Starter         | Ja                                     |
| Vorschaltgerät benötigt       | Nein                                   |
| Vorschaltgerät für LED-Röhren | Konventionell (KVG), Netzspannung (AC) |
| LED-Röhre Output              | Standard Output                        |
| Gehäuse                       | Glas                                   |
| Produktserie                  | Substitute                             |

## Maße

---

|                  |       |
|------------------|-------|
| Länge            | 105cm |
| Länge (mm)       | 1050  |
| Durchmesser (mm) | 26.7  |

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche Beratung



individuelle Angebote



bis zu 7 Jahre Garantie



einfache Retour